

# 13-面板同步

Board模块可以双向地将创建的Program周期范围（Program增量和迭代）与Jira同步。同步模板将默认设置设置为新创建的或现有的（但未配置）给定类型的计时器。在共享模式下，所有团队都有相同的配置，而在特定于团队的模式下，每个团队都可以使用单独的配置。

Board模块可以双向地将创建的时间框范围（程序增量和迭代）与Jira同步。

比如在做计划的时候，我们设定的时间周期，并计划按固定的周期进行目标设定（增量和迭代），此时针在Program中自动生成周期性的增量和迭代，同时将这些计划同步到Program设置的默认JIRA面板中（指定团队的面板）。

在做好计划之后，工作团队在JIRA面板中看到每一个迭代的信息。

GeneralTasksResourcesSecurityGanttScopeBoardRoadmapRisks

Task cardSynchronization

Synchronization?

Board module can synchronize a scope of created timeboxes (Program Increments and Iterations) with Jira bidirectionally. Synchronization template sets default settings to newly created or existing, but not configured, timeboxes of a given type. In shared mode, all teams have the same configuration, while in a team-specific mode, each team can use a separate one.

Program Increment synchronization template

Synchronization mode

Team specific

Teams will use different settings

Field to synchronize with\*

开发团队

Iteration synchronization template

Synchronization mode

Shared

Teams will use the same settings

Field to synchronize with\*

Sprint

Any Jira board

The selected Jira board will be used as a default by searching Jira Sprints in Scope synchronization. In shared mode, the app will create sprints in that board once "auto-configuration" is enabled. [Read more](#)

Auto-configuration

☒ Values required for correct scope synchronization will be generated automatically. [Read more](#)

Save

## 各配置项说明

项	说明
Program Increment box synchronization mode	有三个同步模式： <ul style="list-style-type: none"><li>No synchronization</li><li>Shared</li><li>Team specific</li></ul>
Program Increment box synchronization filed	该字段确定项目增量的范围，即项目增量策划（planning）会议期间将讨论的初始任务列表。

Iteration box synchronization mode	<p>有三个同步模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No synchronization</li> <li>• Shared</li> <li>• Team specific</li> </ul>
Iteration box synchronization mode	此字段确定迭代的待办事项，即迭代计划会议期间将添加到迭代中的任务的初始列表。
Default Jira board	<p>启用“Auto-configuration”后，应用程序可以在选定的Jira板上自动创建冲刺。</p> <p>在团队特定模式下，此Jira board将填充时间框范围的“未分配”行。</p> <p>在“Shared mode”式下，这个Jira板将填充时间框的整个范围。</p>
Auto configuration	<p>让应用程序设置所有的sprint并自动配置时间范围。</p> <div> <p>在Jira中，Sprint只能在面板上创建，因此，当使用“Sprint”字段同步迭代级别的框时，需要一个“Default Board”。</p> <p>当在团队特定模式下选择“自动配置”时，只有在团队配置中选择了团队的面板时，应用程序才能自动创建Sprint。</p> <p>当选择“任何Jira板”选项时，自动配置将不起作用。</p> </div>

## No synchronization

在不同的程序增量或迭代之间移动卡片将不会与Jira同步。这意味着所有配置选项都被禁用，即您将无法选择框字段，并且框字段值将不会与Jira同步。

切换到其他模式将覆盖全局框设置。

## Shared

对于使用相同的Jira Sprint（与多个Jira板共享）来安排工作的团队，建议使用Share模式。

当在范围同步视图中选择了“Share”选项时，在不同的时间框之间移动卡片将更新所涉及的时间框的Box synchronized字段的值。

## Team specific

## 注意

此功能属于：BigPicture Enterprise 中的功能